



Caractéristiques Philips Hublot LED  
Ledinaire WL070V Blanc 18.7W 1700lm  
- 830 Blanc Chaud | 285mm - IP65



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 243317                      |
| EAN                          | 8719514522688               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | WL070V LED17S/830 PSU II WH |
| Garantie Totale              | 3 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |
| Étiquette énergétique        | F                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 91               |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Facteur de puissance              | >0.90            |

## Informations de l'appareil

---

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Luminaire par Type   | Professional |
| Indice de Protection | IP65         |
| Protection Impacts   | IK08         |
| Couleur du Luminaire | Blanc        |
| Couleur du boîtier   | Blanc        |

## Dimensions

---

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 64 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|