



Caractéristiques Ledvance Smart+  
WiFi applique murale Brick Foncé Gris  
Extérieur 14W 550lm - 830 | RGBW



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 244835                             |
| EAN                          | 4058075564367                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | SMART OUTD WIFI BRICK RGBW DG LEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                              |

## Informations techniques

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré               |
| Ecosystem Compatibility           | Amazon Alexa, Google Home |
| Lighting Control                  | Wifi                      |
| Tension (V)                       | 220-240                   |
| Dimmable                          | Oui, Wi-Fi                |
| Lampe Incluse                     | Oui                       |
| Lumen per watt                    | 40                        |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 275                       |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                     |
| Couleur Claire                    | RGBW                      |
| Options de couleur                | Blanc réglable, RGB       |
| Inclinable                        | Non                       |

Montage

Fixation murale

## Informations de l'appareil

---

Connexion du Luminaire Borne, 3 broches

Indice de Protection IP44

Température de Fonctionnement -20 to +40

Couleur du Luminaire Dark Grey

Logement Aluminium

Couleur du boîtier Grey

## Dimensions

---

Longueur (mm) 85

Largeur (mm) 85

Hauteur (mm) 85

## Informations du capteur

---

Type de capteur Pas de détecteur