



Caractéristiques Eglo Plafonnier  
Townshend 4 Acier Brun | IP20 -  
Convient pour 3x E27

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Réf.             | 258108                               |
| EAN              | 9002759435226                        |
| Marque           | Eglo                                 |
| Nom du fabricant | DL/3 E27 BROWN-ANTIQUE 'TOWNSHEND 4' |
| Garantie Totale  | 2 ans                                |

## Informations techniques

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                | Fixture Retrofit                         |
| Tension (V)                | 220-240                                  |
| Dimmable                   | Oui, avec une ampoule dimmable seulement |
| Convient pour              | E27                                      |
| Lampe Incluse              | Non                                      |
| Nombre de lampes           | 3                                        |
| Puissance Maximale Estimée | 60                                       |
| Inclinable                 | Non                                      |
| Montage                    | Plafond                                  |
| Eclairage de Secours       | Non                                      |

## Informations de l'appareil

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Indice de Protection | IP20   |
| Couleur du Luminaire | Marron |

|          |       |
|----------|-------|
| Logement | Acier |
|----------|-------|

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 550 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 140 |
|--------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 260 |
|--------------|-----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|